



In gebruik nemen van de motor

Stap 1

Zorg dat van alle andere zonwering (welke bediend wordt middels een afstandsbediening) de voeding losgekoppeld is.

Stap 2

Zet spanning op de motor welke u wil gaan installeren.

Stap 2a

Wanneer de zonwering een korte beweging geeft gaat u naar stap 3.

Stap 2b

Beweegt de zonwering nog niet? Druk dan op de pijltjestoets "omhoog" of "omlaag". Gaat de zonwering nu helemaal naar boven of beneden? Dan zijn de eindpunten goed afgesteld, ga naar "stap 4". Is er nog steeds geen beweging zichtbaar? Dan zijn de eindpunten nog niet afgesteld, volg dan eerst "stap 3".

Stap 3

Druk tegelijkertijd op pijltjestoetsen "omhoog" en "omlaag" van de afstandsbediening, de zonwering beweegt kort. De afstandsbediening is nu gekoppeld aan de motor. Ga naar "stap 4"

Controleren van de draairichting

Stap 4

Druk op de pijltjestoets "omhoog".

Stap 4a

Loopt het scherm naar boven dan is de draairichting correct en kunt u verder gaan naar "stap 5".



Controleren van de draairichting

Stap 4b

Wanneer het scherm naar beneden loopt, is de draairichting niet correct. Druk op de "MY" toets tot het scherm een beweging geeft. De draairichting is nu veranderd.

Stap 4c

Druk op de pijltjestoets "omhoog" om de draairichting te controleren, loopt het scherm naar boven dan klopt de draairichting.

Afstellen van de eindpunten

Stap 5

Druk op de pijltjestoets "omhoog" om de zonwering naar het bovenste eindpunt te laten lopen. Wanneer u de pijltjestoets "omhoog" 2 seconden ingedrukt houdt zal de zonwering continue naar boven lopen.

Stap 6

Stop de zonwering op het gewenste punt. Dit doet u door op de "MY" toets te drukken.

Stap 7

Wijzig de positie van de zonwering wanneer wenselijk. Dit doet u door op de pijltjestoetsen "omhoog" of "omlaag" te drukken.

Stap 8

Druk tegelijkertijd op de "MY" en pijltje "omlaag" toets. De zonwering zal nu continue naar beneden lopen.

Stap 9

Druk halverwege kort op de "MY" toets om de zonwering te laten stoppen. U kunt nu verder gaan met de volgende stap.

Stap 10

Druk op de pijltjestoets "omlaag" om de zonwering naar het onderste eindpunt te laten lopen. Wanneer u de pijltjestoets "omlaag" 2 seconden ingedrukt houdt zal de zonwering continue naar beneden lopen.

Stap 11

Stop de zonwering op het gewenste punt. Dit doet u door op de "MY" toets te drukken.



Afstellen van de eindpunten

Stap 12

Wijzig de positie van de zonwering wanneer wenselijk. Dit doet u door op de pijltjestoetsen "omhoog" of "omlaag" te drukken.

Stap 13

Druk tegelijkertijd op de "MY" en pijltje "omhoog" toets. De zonwering zal nu in een continue beweging naar boven lopen.

Stap 14

Druk halverwege kort op de "MY" toets. De zonwering zal nu stoppen.

Stap 14

Druk opnieuw op de "MY" toets tot de zonwering beweegt. De eindpunten zijn nu opgeslagen.

Stap 15

Druk kort op de "PROG" toets. De zonwering zal een reactie geven. Nu is het bedieningspunt opgeslagen.